



※ 接点条件
 接点仕様：無電圧メーク（ノーマルオープン）接点
 （コイルリレー又はフォトモスリレー）
 接点動作：連続又はワンショット信号（0.3秒～0.5秒）
 接点容量：最大DC30V，0.1A
 （接点部動作時電流 0.1mA～10mA）
 閉状態：5Ω以下，開状態：500kΩ以上

◆ 仕様

センサー入切スイッチ		入	切
メタルコンセント	呼出機能（注1）	有効	無効
	脱落機能		
Well用コンセント	呼出機能	有効 （注2）	有効
	脱落機能		

材質	ABS樹脂
色調	ケース：ライトグレー
	コード：マイルドオレンジ（7.5YR8/10近似色）
メタルリング	内径 約φ25mm
メタルコンセント	14型3P
Well用コンセント	6P
コンセントプラグ	引抜き力：約40N（4.1kgf）
センサー入切スイッチ	波動式
質量	約130g
備考	14型3P：接点出力機器接続用※ 6P：Wellハンド形子機または握り押ボタン接続用

注) 1. メタルコンセント（14型3P）からの呼出種別は、特定呼出1になります。
 2. センサー入切スイッチが「入」の時に、接点出力機器が脱落状態になると脱落警報呼出がかかり、Well子機からの呼出ができません。（通話、呼出確認灯は有効）

外観 図	型名	BB-101WZA-3P/W6P	尺度 1:2	図番	SA404953
	品名	分配コンセント（入切SW、3P、特定1）	単位 mm		