



- 注) 1. 14型2Pメタルコンセントからの呼出種別は、センサー呼出になります。  
 2. 14型2Pメタルコンセントに脱落警報機能はありません。  
 3. センサー入切スイッチが「切」のときは、14型2Pメタルコンセントからの呼出ができません。

※ 接点条件

接点仕様：無電圧マーク（ノーマルオープン）接点  
 （コイルリレーまたはフォトモスリレー）

接点動作：連続またはワンショット信号（0.3~0.5s）

接点容量：最大DC30V, 0.1A（接点部動作時電流 0.1~10mA）  
 閉状態：5Ω以下，開状態：500kΩ以上

絶縁耐圧：AC1000V 1分間

◆ 仕様

|            |  |
|------------|--|
| 形状         | 壁埋込形（JIS4個用スイッチボックスカバー付）                   |
| 材質         | ABS樹脂（取付枠：亜鉛銅板製）                           |
| 色調         | モジュール：ナチュラルホワイト（10Y9/0.5近似色）               |
|            | 復旧ボタン：ダークグリーン（0.2B3.9/4近似色）                |
|            | 緊急呼出ボタン（スタッフ専用）：パーリッシュレッド（2.9R3.9/13.8近似色） |
| プレート       | 別途手配                                       |
| スピーカ       | 8Ω, 0.4W, φ50                              |
| マイク        | コンデンサマイク                                   |
| メタルコンセント   | センサー用：14型2P                                |
| WZ子機用コンセント | ナースコール子機用：6P                               |
| 復旧ボタン      | ノンロック式 A接点（常開型）                            |
| 呼出確認灯      | LED（オレンジ色）                                 |
| 緊急呼出ボタン    | ノンロック式 A接点（常開型）                            |
| センサー入切スイッチ | スライドスイッチ                                   |
| 用途         | 14型2P：外部接続機器用※                             |
|            | 6P：握り押しボタン接続用                              |

|      |    |                    |        |    |          |
|------|----|--------------------|--------|----|----------|
| 外観 図 | 型名 | BA-307WZU          | 尺度 1:3 | 図番 | SA405628 |
|      | 品名 | 壁埋込形子機（緊、復、SP、M、S） | 単位 mm  |    |          |